




MINI FONTES CHAVEADAS - AC Adaptors

As mini fontes de alimentação chaveadas são ideais para fabricantes / OEM e possuem os mais variados níveis de tensões e correntes. Possuem preço bem menor que os concorrentes.

| | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|---|--|
| Aplicações - Uso doméstico - Automação industrial - Teste e medição - Telecomunicações - Áudio e vídeo - Medicina e Odontologia | 40W | | |  |  |
| | saída fixa | | | | |
| Características - Excelente desempenho - Leve e compacta - Alta eficiência - Baixíssimo custo - Baixo ripple - 100% test burn-in - Alto MTBF | MOD. | V | I | | |
| | FCP 12 - 3,3 FCP 15 - 2,8 FCP 24 - 1,7 | 12V 15V 24V | 3,3A 2,8A 1,7A | | |
|  | | | | | |

Dados técnicos

| | | |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Tensão entrada nominal | 85...264Vca - 90...370Vcc | |
| Limites tensão de entrada | — | |
| Frequência de entrada | 47... 63Hz | |
| Isolação entrada / saída | 1,5KV | |
| Potência máxima saída | 40W | |
| Ripple + ruído | < 0,2% | |
| Regulação de carga | < 0,5% | |
| Regulação de linha | < 0,2% | |
| Rendimento típico | > 80% | |
| Frequência de chaveamento | 100KHz | |
| Temperatura de operação | 0...50°C | |
| Umidade | 0..90% sem condensação | |
| Filtro de entrada EMI | sim | |
| Proteção curto-circuito | sim | |
| Conexões | conforme pedido | |
| Rearme automático | sim | |
| Fusível de entrada | 2A | |
| Resfriamento | convecção natural | |
| Peso | 300 g | |
| Dimensões C x L x A | 68 x 43 x 115 mm | |
| Fixação | — | |
| Formato | caixa plástica preta | |
| Garantia | 01 ano | |