

## LINHA FD30-5 - FONTE DIGITAL VARIÁVEL - BAIXO CUSTO

As fontes de alimentação digitais modelo FD30-5 possui custo bem menor que as importadas e são ideais para uso de hobbystas e escolas de eletrônica.

### Aplicações

- Hobbystas
- Bancadas de testes
- Laboratórios
- Teste e medição
- Áudio e vídeo
- Testes de relés
- Banhos químicos



Modelo	V	I	P	AUX.
FD 30-5	0...30V	0...5A	150W	5V-1A

### Dados técnicos

Tensão entrada nominal	110 / 220Vca+/-10% (automático)
Frequência de entrada	60Hz
Potência máxima saída	150W
Regulação de carga	0,01%
Regulação de linha	0,01%
Ripple	<1mVrms
Ruído	<1mVrms
Precisão do medidor	+/-1,0%
Display	(02) LCD 3 1/2 dígitos
Ajuste corrente constante	sim
Ajuste tensão constante	sim
Saída auxiliar 5V/1A	sim
Resfriamento	ventilação forçada automática
Fusível de entrada	sim
Proteção sobrecorrente	sim
Proteção sobretensão	sim (automática)
Conexões	bornes frontais
Invólucro	caixa metálica
Cor	cinza claro
Peso	3,75 kg
Dimensões L x A x P	155 x 87 x 230 mm
Garantia	01 ano