


## MINI CARREGADORES INTELIGENTES PARA MOTOS E BRINQUEDOS

Os mini carregadores fabricados pela MCE são ideais para carga de baterias, para motos e brinquedos

<b>Aplicações</b>	<b>6-12W</b> 			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso doméstico</li> <li>- Automação industrial</li> <li>- Sistemas de Alarme</li> </ul>				
<b>Características</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leve e compacto</li> <li>- Alta eficiência</li> <li>- Baixo ripple</li> <li>- Baixíssimo custo</li> </ul>	<b>MOD.</b>	<b>V</b>	<b>I</b>	<b>P</b>
	FCB 6-1 FCB 12-1	6V 12V	0,9A 1,2A	6W 12W

### Dados técnicos

Tensão de entrada nominal	85...264Vca
Frequência de entrada	47... 63Hz
Isolação entrada / saída	1,5KV
Potência máxima saída	Conforme modelo
Ripple + ruído	< 0,2%
Regulação de carga	< 0,5%
Regulação de linha	< 0,2%
Rendimento típico	> 80%
Frequência de chaveamento	70KHz
Temperatura de operação	0...50°C
Umidade	0...90% - sem condensação
Proteção contra sobretensão	sim
Led frontal	Carga (VM) e bateria Ok(VD)
Conexão de saída	2 vias
Terminação do conector 2 vias	jacaré - conforme pedido
Rearme automático	sim
Proteção de entrada	Sim
Resfriamento	Convecção natural
Peso	110 g
Dimensões L x A x P	50 x 45 x 70 mm
Invólucro	caixa plástica e preta
Garantia	01 ano